

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A CLOP LIFEPO4 AKKUMULÁTOR HASZNÁLATKOR



Általános
figyelmeztetések



Olvassa el a
használati utasítást



Gyúlékony



Veszélyes hulladék



Nincs szükség 12 órás töltésre - ha a takarítógép akkumulátora feltöltődött (a töltőn a piros led villog), akkor válassza le az akkut a töltőről. Amikor a töltés folyamatban van, a gépbe épített kijelző folyamatosan villog.

A töltési folyamat végén válassza le az akkumulátort a töltőtől és csatlakoztassa géphez.

Ha az akkumulátor töltöttsége 10 százalékra csökken, haladéktalanul kezdje el a töltést. Az akkumulátor beépített elektronikája az akkumulátor károsodásának megakadályozása céljából 5 százalékos töltésszint alatt letiltja a gép működését.

Ne sértse fel az akkuk külső burkolatát. Tilos az akkumulátort szétszerelni vagy szétvágni, ez tűz- és robbanásveszélyes!

Ne tegye ki közvetlen sugárzó hőnek az akkumulátort. Az akku hőmérséklete a 60 °C-t nem haladhatja meg.

A kisütési áram nem lépheti túl az akkumulátoron feltüntetett értéket.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSÉNÉL

Ezek a figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók különösen fontosak, melyeket az optimális biztonság érdekében vegyen figyelembe. Egyéb esetben az akku és a töltő megsérülhet, károsodhat és legrosszabb esetben tüzet okozhat.

A takarítógépben lévő LiFePO4 akkumulátor csak és kizárólag a saját töltőjével használható, tilos más géphez rendelt töltőt használni, ez tűz- és robbanásveszélyes!

Az akkumulátor beépített elektronikai védelemmel rendelkezik (BMS), mely a túltöltés és mélybe-merítés megakadályozása érdekében letilthatja az akkumulátor működését. Ilyen esetben hívja a megadott műszaki információs vonalat.

Az akkumulátoroknak és az akkumulátortöltőnek nem szabad vízzel vagy nedvességgel érintkezniük.

Az esetleges tűznél tilos vizet használni oltóanyagként. Tájékoztassa a tűzoltókat, hogy a gépben LiFePO4 akkumulátor üzemel.

Figyelem! Fokozott tűz- és robbanásveszély!



Műszaki segítségvonal: CleanOpt Kft. +36707016690 www.clop.hu